

AUGUST®

User Manual

LEC630



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

- EN LED Bluetooth Desk Lamp
- FR Lampe LED avec Enceinte Bluetooth
- DE LED Bluetooth Schreibtischlampe
- IT Lampada LED con Altoparlante Bluetooth
- ES Lámpara de escritorio LED Bluetooth

Contenuti

1. Istruzioni per la Sicurezza	1
2. Caratteristiche Principali	3
3. Contenuto della Confezione	3
4. Nome delle Componenti e Funzioni	4
5. Utilizzare il Dispositivo	5
5.1 Lampada LED	5
5.2 Luce Notturna	5
5.3 Altoparlante Bluetooth	5
5.3.1 Utilizzare il Dispositivo	5
5.3.2 Connessione Iniziale	5
5.3.3 Riconnesione	6
5.3.4 Associazione con un Nuovo Dispositivo	6
5.4 Audio-In	6
5.5 Porta USB con Alimentazione in Uscita	6
6. Dettagli Tecnici	7
7. Garanzia	8

2. Caratteristiche Principali

- Lampada LED a Basso Consumo
- Luminosità Regolabile in 3 Livelli con Controllo Touch
- Funzione Luce Calda-Notturna Integrata
- Altoparlante Integrato 7W Bluetooth v4.0
- Porta di Carica USB 2.1A per Tablet e Smartphone

3. Contenuto della Confezione



LEC630



Adattatore



Cavo Audio 3,5 mm



Chiave a Brugola



Manuale d'Uso

4. Nome delle Componenti e Funzioni



1. Jack Audio 3,5mm
2. Porta USB, Uscita 5V / 2.1A
3. Porta di Alimentazione, DC-IN 12V
4. Aumentare Volume
5. Traccia Precedente
6. Play / Pausa

7. LED di Stato
8. Traccia Successiva
9. Abbassare Volume
10. Illuminazione LED
11. Tasto Accensione Lampada

5. Utilizzare il Dispositivo

5.1 Lampada LED

Usare l'adattatore di alimentazione fornito per collegare il LEC630 a una presa di corrente.

Premere ✨ per accendere / spegnere la lampada LED.

Quando la lampada LED è accesa, premere ✨ per aggiustare la luminosità o spegnere la lampada.

5.2 Luce Notturna

Premere e tenere premuto ✨ per 3 secondi per accendere / spegnere la luce notturna.

5.3 Altoparlante Bluetooth

5.3.1 Utilizzare il Dispositivo

Per accendere l'altoparlante, premere e tenere premuto ▶▶ per 3 secondi.

Per spegnere l'altoparlante, premere e tenere premuto ▶▶ per 3 secondi.

5.3.2 Connessione Iniziale

1. Accendere l'altoparlante premendo e tenendo premuto ▶▶ per 3 secondi. L'altoparlante entrerà in modalità associazione e il LED di stato lampeggerà in blu velocemente.
2. Ricercare i dispositivi Bluetooth disponibili sul dispositivo sorgente.
3. Selezionare 'LEC630' dalla lista e confermare la connessione. Se un codice pin è richiesto, inserire '0000'.
4. Stabilita la connessione, il LED di stato si illuminerà in blu.

5.3.3 Riconnesione

1. Premere e tenere premuto ►|| per 3 secondi. L'altoparlante entrerà in modalità associazione e si riconnetterà automaticamente a qualunque dispositivo in precedenza associato.
2. Stabilita la connessione, il LED di stato si illuminerà in blu.
3. Se nessun dispositivo precedentemente associato è disponibile dopo 2 secondi, l'altoparlante entrerà nuovamente in modalità associazione e sarà disponibile alla connessione con nuovi dispositivi.

5.3.4 Associazione con un Nuovo Dispositivo

1. Accendere l'altoparlante premendo e tenendo premuto ►|| per 3 secondi
2. Premere e tenere premuto simultaneamente ◀◀ e ▶▶ per 5 secondi per far entrare l'altoparlante in modalità associazione. Questa operazione può essere effettuata quando l'altoparlante è già connesso a un altro dispositivo. In modalità associazione il LED di stato lampeggerà in blu velocemente.
3. Cercare i dispositivi Bluetooth disponibili sul dispositivo sorgente.
4. Selezionare 'LEC630' dalla lista e confermare la connessione. Se un codice pin è richiesto inserire '0000'.
5. Stabilita la connessione, il LED di stato si illuminerà in blu.

5.4 Audio-In

Premere e tenere premuto ►|| per 3 secondi. Collegare il dispositivo sorgente al LEC630 con il cavo audio 3,5mm fornito. La modalità Audio-In sarà abilitata automaticamente e la riproduzione musicale inizierà.

5.5 Porta USB con Alimentazione in Uscita

Usare la porta USB con alimentazione in uscita per caricare o alimentare un dispositivo.

6. Dettagli Tecnici

Potenza Luce	5W
Luminosità Massima	240 Lumens
Temperatura Colore	5000 – 6000K
Cromaticità	Ra > 80
Potenza Altoparlante	7W
Versione Bluetooth	v4.0 + EDR
Profili Bluetooth	A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Distanza Bluetooth	10m
Frequenza di Trasmissione	2.40GHz - 2.48GHz
Alimentazione in Uscita USB	DC 5V / 2.1A
Alimentazione	DC 12V / 1.5A
Dimensioni	129 x 141 x 490mm
Peso Netto	800g (adattatore escluso)

7. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

